

PMi 4500



Invertor Pramac PMi series: soluție optimă pentru a combina funcționarea silențioasă cu un consum mai mic de combustibil și stabilitatea tensiunii; invertoarele Pramac stabilizează tensiunea de ieșire și furnizează putere pentru toate tipurile de echipamente. Acestea garantează eficiență maximă: ajustând viteza în funcție de sarcina necesară, invertoarele noastre reduc consumul mediu de combustibil.

CARACTERISTICI

- Tehnologie invertor: putere stabilă pentru funcționarea în siguranță a electronicelor sensibile.
- Motorul OHV oferă putere constantă pentru mai multe aplicații.
- Oprirea nivelului scăzut de ulei protejează automat motorul de deteriorare.
- Modul Economie ajustează automat turația motorului la nivelul optim pentru a oferi o economie excelentă de combustibil și o reducere a zgomotului.
- ATS Conector
- Telecomanda
- pornire cu 2 fire
- Ușoare și compacte.
- Kit roți integrat pentru transport ușor
- Indicatorul de combustibil permite utilizatorului să urmărească nivelul de benzină



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	4200
Putere continuă	watt	3800



Motor		
Marca	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eșapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcționare	rpm	Variable
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Electric (+Pornire la sfoara)	
Capacitate ulei	l	0.78
Protecție ulei	✓	

Alternator		
Sistem de regulare tensiune	Inverter	

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	578
Lățime	(W) mm	422
Înălțime	(H) mm	500
Greutate fără combustibil	kg	42.5
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	660x505x580

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil		12
Consum combustibil la 50%	l/h	1.2
Timp de funcționare la 50% (Eco Mode)	h	9.7

Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	93
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBA	68

CONTROL GENSET

COMANDI:

- Buton de pornire electric
- Accelearație inteligentă: modul economic ajustează automat turația motorului la nivelul optim pentru a oferi o economie excelentă de combustibil și o reducere a zgomotului
- Conector ATS / Pornire cu 2 fire / Telecomanda

INSTRUMENTAȚIE:

- Tensiune (V), Frecvență (Hz), Timp de funcționare (h)
- Alarma de ulei / putere de ieșire
- Indicator de nivel de combustibil pe rezervor
- Suport pentru întreținere baterie 12V

PROTECTII

- Supracurent / Supraviteză / Temperatură ridicată /Întrerupător termic AC / Întrerupător DC

IEȘIRE:

- DC12V 6A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

